



Cor: ■ azul

Dados Elétricos			
Classificações de acordo com a IEC/EN		Informações EX	
Tensão nominal (III/3)	800 V	Corrente classificada (EX e II)	20 A
Corrente classificada	25 A		
Dados geométricos			
Largura	8,6 mm / 0.339 polegadas		
Altura	4,1 mm / 0.161 polegadas		
Profundidade	19 mm / 0.748 polegadas		
Atribuição de jumper	1-2		
Dados do Material			
Nota sobre os dados do material		Information on material specifications can be found here	
Cor	azul		
Carga de fogo	0.007 MJ		
Peso	0.9 g		
Dados Comerciais			
eCl@ss 10.0	27-14-11-40		
eCl@ss 9.0	27-14-11-40		
ETIM 8.0	EC000489		
ETIM 7.0	EC000489		
PU (SPU)	25 PCS		
Tipo de embalagem	Bag		
País de origem	DE		
GTIN	4055143687317		
Número de tarifa alfandegária	85366990990		



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Aprovações/certificados

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Downloads

Documentation


Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	2002-402/000-006 19.02.2019	xml 2.52 KB
		2002-402/000-006 27.04.2017	doc 24.00 KB

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 2002-402/000-006	EPLAN Data Portal 2002-402/000-006
	WSCAD Universe 2002-402/000-006
	ZUKEN Portal 2002-402/000-006

Notas de instalação


Jumpeamento



Barras de jumper tipo push-in
Barras de jumper do tipo push-in personalizadas são criadas quebrando os contatos do jumper.
500 V
300 V




Barras de jumper tipo push-in
Identifique com uma caneta permanente.

Jumpeamento



Por exemplo, barras de jumper do tipo push-in coloridas são usadas com blocos de terminais do sensor.

Jumpeamento



Descendo via barra de jumper tipo push-in.

Descer através da barra de jumpers do tipo push-in:
A conexão através do lado do terminal fechado com placa terminal permite o jumpeamento em dois tamanhos de seção transversal, por exemplo, de 16 mm² (6 AWG) a 6 mm² (10 AWG) ou de 6 mm² (10 AWG) a 2,5 mm² (14 AWG) (consulte ilustração acima).

Descer através da barra de jumpers do tipo push-in:
O comum através do lado do terminal aberto com placa final permite a ligação em ponte em dois tamanhos de seção transversal para 16 mm² (6 AWG) e 10 mm² (8 AWG) e um tamanho de seção transversal para 6/4/2,5 mm² (10/12/14 AWG). Um exemplo: de 16 mm² (6 AWG) a 6 mm² (10 AWG) (veja a ilustração acima) ou de 10 mm² (8 AWG) a 4 mm² (12 AWG).

Nota:
A corrente total dos circuitos de saída não deve exceder a corrente nominal da barra de jumper do tipo step-down/push-in.