

Folha de dados | Número do item: 750-923

Configuration cable; USB connector; Length: 2.5 m; black

www.wago.com/750-923



Descrição do item

O cabo de comunicação WAGO USB conecta um PC (notebook) à interface de serviço de condicionadores de sinal e módulos de relé da linha 857 (JUMPFLEX), ou a acopladores/controladores de barramento de campo WAGO-I/O-SYSTEM.

Observação:

O uso do cabo de comunicação 759-923 USB em combinação com controladores de barramento de campo programáveis, requer as versões de firmware específicas listadas abaixo (ou superior): 750-841 assim como da versão do firmware 12750-872/0020-0000 e 2

Dados

Dados técnicos

Tipo de conexão	4-pole male connector - USB A-type plug
Nº. de pólos	4
Comprimento de cabo	2,5 m
Sistemas operacionais compatíveis	Windows XP (SP3 ou superior) Windows 7 Windows 10

Sujeito a alterações.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7256
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Dados geométricos

Largura	15 mm / 0.591 inch
Altura	50 mm / 1.97 inch
Profundidade	19 mm / 0.748 inch

Dados mecânicos

Peso	64,8g
Cor	preto

Condições ambientais

Temperatura (operacional) do ambiente	-25 ... 70 °C
Grau de proteção	IP20
À prova de interferências EMC	acc. to EN 61000-4-3, EN 61000-4-6
EMC: 1 - emissão de interferência	acc. to EN 55022

Dados Comerciais

Grupo de produto	15 (Remote I/O)
Tipo de embalagem	bag
País de origem	DE
GTIN	4045454571641
Customs Tariff No.	85444290900

Counterpart

Downloads

Documentação

Tutorial

Set IP address with Ethernet Settings	3.0	mp4	Download
In this video we are demonstrating how you can set a IP address with Ethernet Settings. Content: 00:27 – Chapter #1 Download and install software; 00:56 – Chapter #2 Open Ethernet Settings; 01:10 – Chapter #3 Establish serial Connection; 01:34 – Chapter #4 Set IP address; 02:10 – Chapter #5 Check IP address	18/12/2017	88,3 MB	

Descrição do sistema

750/753 Series I/O-System – General Product Information	pdf	Download
---	-----	----------

Sujeito a alterações.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
 Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
 Jardim Ermida I, Jundiá - SP, CEP: 13212-217
 Tel.: +55 (11) 2923-7256
 Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
 Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



1,7 MB

Dados CAx

CAE data

EPLAN Data Portal 750-923	Download
WSCAD Universe 750-923	Download

Device Files

Driver de dispositivo

WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857	6.5.3.0 10/09/2014	zip 4,8 MB	Download
--	-----------------------	---------------	----------

Installation Notes

Sujeito a alterações.